

SODIAL (R) オートメーションDC 12V LEDディスプレイ デジタルディレイタイマー コントロールスイッチ リレーモジュール

プログラム	動作	パラメータ	モードA	モードC	モードE
P-1	トリガで1回リレー動作 T1動作時のみリレーON	T1:ON時間、レンジ	トリガでリレーON 途中ワンショットトリガでReset	トリガでリレーON 途中トリガ無効	モードAと同じ
P-2	トリガで1回OFF⇒ON動作 T2動作時のみリレーON	T1:OFF時間、レンジ T2:ON時間、レンジ	電源投入でスタート OFF⇒ON後OFFになり停止、完全停止 途中トリガ無効	トリガでリレーOFF T2でON後OFFで停止 途中トリガ無効	トリガでリレーOFF T2でON後OFFで停止 途中トリガでReset
P-3	OFF⇒ON 無限ループ トリガ不要	T1:時間、レンジ T2:時間、レンジ	T1:ONの後、 T2:ON⇒T1:OFFのループ 途中トリガでスキップ	T1:ON⇒T2:OFFのループ 途中トリガでスキップ	T1:OFF⇒T2:ONのループ 途中トリガでスキップ
P-4	P-1と同じ動作	T1:ON時間、レンジ	トリガでリレーON 途中トリガを押している間 Reset	モードAと同じ	モードAと同じ
P-5	トリガを押している間T1カウントダウン 離すとT1Reset T1満了後トリガを離すとT2へ移行 トリガを押している間T2カウントダウン 離すとT2Reset	T1:時間、レンジ T2:時間、レンジ	T1開始時リレーON T2開始時リレーOFF	モードAと同じ	T1開始時リレーOFF T2開始時リレーON
P-6	T1の回数トリガ入力後 T2タイマー動作	T1:トリガ回数、レンジ T2:時間、レンジ	ずっとリレーONのまま (テストモード?)	リレーON トリガでリレーOFF 全行程完了でリレーON T2タイマ時トリガ入力で Reset(リレーOFFのまま)	リレーOFF トリガでリレーON 全行程完了でリレーOFF T2タイマ時トリガ入力で Reset(リレーONのまま)

T1,(T2)パラメータはほとんどの項目でタイムレンジの変更が可能です。0.01秒から999時間まで設定できます

画像レビューより